

Nachfüllprozess airomat digital 300-V01



1. Tastensperre am Gerätedisplay deaktivieren, das Gerät ausschalten und Netzstecker von der Steckdose ziehen.



8. Gereinigten und gut ausgedrückten Schwamm wieder in die dafür vorgesehene Wanne des Duftflaschen-Moduls einsetzen.



2. Gehäuserückwanddeckel mittels Öffnen des schwarzen Schnellverschlusses vom Gerät trennen.



9. Weissen Sicherheitsverschluss bei der neu gewählten Duftstoff-Flasche (900 ml) abdrehen und gespülten Federverschluss bis zum Anschlag aufdrehen.



3. Duftflaschen-Modul mittels Anheben und Herausziehen vom Gerätefach entfernen.



10. Neue Duftstoff-Flasche (900 ml) kopf voran in die dafür vorgesehene Halterung des Duftflaschen-Moduls einführen und Flasche bis zum Anschlag nach unten drücken, sodass die Feder den Verschluss öffnet und die Duftstoffmischung in die Wanne fließen kann.



4. Leere Duftstoff-Flasche (900 ml) gegen oben ziehen und aus dem Duftflaschen-Modul entfernen.



11. Neu aufgefülltes Duftflaschen-Modul so im Gerätefach platzieren, dass das Gewicht des Moduls die mechanische Füllstandsüberwachung herunterdrückt.



5. Weissen Federverschluss von der leeren Duftstoff-Flasche abdrehen, unter fließendem Wasser **arühdlich** spülen und leere Duftstoff-Flasche entsorgen.



12. Filtermatte unterhalb der Standfläche des Duftflaschen-Moduls bei jedem zweiten Nachfüllprozess (Aktivkohlenfilter schwarz) oder nach Bedarf (Staubfilter weiss) austauschen.



6. **Wichtig:** Unbedingt bei jedem Nachfüllprozess den Schwamm dem Duftflaschen-Modul entnehmen, unter fließendem Wasser ohne Zugabe von Spülmittel gründlich auswaschen und gut ausdrücken.



13. Gehäuserückwanddeckel an der Geräterückseite einhängen und an das Gehäuse drücken. **Wichtig:** Mittels Druck auf den schwarzen Schnellverschluss den Rückwanddeckel fixieren.



7. Duftflaschen-Modul unter fließendem kaltem Wasser **grühdlich** reinigen und mit einem Handtuch oder Haushaltspapier trocken wischen.



14. Netzstecker an der Steckdose anschließen, das Gerät am Gerätedisplay einschalten und die Tastensperre wieder aktivieren.